

MEST-1701

MAGNETKONTAKT MINI

1 2 3

Kategori EASY +, för den som vill bygga ut sitt smarta hem

EASY +

SYSTEM
NEXA

Skickar trådlös signal, på samma sätt som en vanlig fjärrkontroll.

När magnetkontakten bryts skickas en PÅ-signal till ansluten mottagare. När magnetkontakten åter sluts skickas en AV-signal till ansluten mottagare. Det finns också möjlighet att timerstyra inkopplingen mellan magnetkontakt och mottagare.

Magnetkontakten kan monteras i horisontell eller vertikal riktning med dubbelhäftande tejp eller skruvas fast i underlaget. Kompatibel med samtliga självlärande mottagare inklusive Nexas trådlösa dörrklockor. Ej lämplig att använda med dimmermottagare.

- Timerfunktion: 0/1/5/10 min
- Liten och smidig
- Enkel montering

TEKNISK DATA

Strömkälla	1 x CR1632
Frekvens	System Nexa (433,92 MHz)
Räckvidd	Upp till 30 m
Strömförbrukning	< 1 W i viloläge
Drifttemperatur	0–50 °C
IP klassificering	För inomhusbruk
Mått, B x H x D	Sensor: 20 x 46 x 12 mm Magnet: 12 x 32 x 11,5 mm
EAN	7330545142334
Art nr E-nummer	14233 17 108 13

NEXA